

**Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет»**

Согласовано:
Председатель профкома
А.П. Давыдов

« » 20 г.



Утверждаю:
Ректор КГАСУ
Р.К. Низамов

« » 20 г.

**Инструкция по охране труда
при работе на персональных ЭВМ**

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. В целях предупреждения случаев производственного травматизма работающий должен быть внимательным в работе, соблюдать требования данной инструкции, производственную дисциплину и меры личной гигиены.
- 1.2. Требования настоящей инструкции распространяется на сотрудников, связанных с работой на ПЭВМ.
- 1.3. К самостоятельной работе на ПЭВМ допускаются сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте, проверку теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов и приемов работы.
Допуск к самостоятельной работе производит начальник отдела с записью в контрольном листке инструктажа.
Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев.
Профессиональные пользователи ПЭВМ проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры.
- 1.4. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПЭВМ, не допускаются.
- 1.5. Помещения с ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.
Естественное освещение должно осуществляться через световые проемы и обеспечивать коэффициент естественного освещения не ниже 1.5%.
- 1.6. При получении травмы пострадавший или свидетель должен поставить в известность непосредственного руководителя обратиться в медицинское учреждение.
- 1.7. Контроль соблюдения требований инструкции возлагается на руководителя подразделения.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1 Привести в порядок одежду.
- 2.2 Осмотреть рабочее место, убрать все мешающие работе предметы.
- 2.3 Протереть рабочую поверхность клавиатуры, очистить экран.
- 2.4 Визуально проверить правильность подключения ПЭВМ к электросети.
- 2.5 Соблюдать следующий порядок включения устройств: монитор, принтер, системный блок.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1 В целях обеспечения защиты от электромагнитных и электростатических полей допускается применение при экранных фильтрах и специальных экранов, прошедших испытания в аккредитированных лабораториях и имеющих гигиенический сертификат.
- 3.2. Запрещается работать на оборудовании со снятыми кожухами и крышками.
- 3.3. Во время работы необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка: запрещается распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде, курение разрешается только в специально оборудованных местах.
- 3.4. Запрещается скопление бумаги и бумажных отходов вблизи ПЭВМ.
- 3.5. Не оставлять без присмотра включенные ПЭВМ и отдельные устройства.
- 3.6. Запрещается производить самостоятельно любые виды ремонта и устранение неисправностей.
- 3.7. В случае появления посторонних шумов, запахов дыма или горелой изоляции необходимо немедленно отключить ПЭВМ, сообщить руководителю подразделения и вызвать инженера по ремонту.
- 3.8. Не использовать дискеты низкого качества и других организаций во избежание заражения компьютера вирусом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. При нарушении работы ПЭВМ, перегорании предохранителей и т.п. аппаратура должна быть немедленно отключена.
- 4.2. При временном отключении электроэнергии тумблера электропитания должна быть выключены.
- 4.3. При появлении запаха гари, дыма в помещении или на рабочем месте сеть электропитания ПЭВМ и других устройств должна быть выключена и приняты меры к обнаружению источника загорания и тушению первичными средствами пожаротушения.
Тушение загорания оборудования, находящегося под напряжением, производить только углекислотными или порошковыми огнетушителями. При работе с углекислотными огнетушителями не следует брать руками за раструб(температура до -80град.С)
- 4.4. При обнаружении пожара или признаков возгорания немедленно сообщить об этом руководителю подразделения и в ЦНИТАС.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить ПЭВМ от сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать бумажные отходы.

Разработал :
Начальник ООТ



Аббазов И.Р.

Согласовано:
Начальник ЦНИТАС

Михеев А.В